



Leistungsfähiger CCD-Handscanner für alle Barcodes

Der Jarltech 2009 liest alle gängigen Barcodes bis zu 80 mm Codebreite. Damit eignet er sich nicht nur für Kassenanwendungen (EAN-Codes) und Labor- oder Büro-Applikationen, sondern auch für den Lager- und Industriebereich (zum Beispiel zum Lesen von Paket- oder Seriennummern).

Das stabile und kompakte Kunststoffgehäuse beherbergt die wartungsfreie CCD-Optik und auch sämtliche Dekoderelektronik; externe Dekoderboxen sind somit überflüssig. Alle im Barcode enthaltenen Informationen überträgt der Scanner sofort nach dem Lesen an die Tastaturschnittstelle des PC, so als wären sie über die Tastatur eingetippt worden. Auf diese Weise arbeitet das Gerät sofort mit jeder Software - unter jedem Betriebssystem.

Durch Verzicht auf jegliche beweglichen Teile in der Optik des Scanners ist der 2009 weitaus

robuster als vergleichbare Scanner mit Laseroptik. Diese benötigen zum Lesen einen rotierenden Spiegel mit Motor und sind dadurch viel empfindlicher gegen Stürze oder Stöße.

Alle Funktionen des Dekoders (zum Beispiel Betriebsmodus, erlaubte Barcode-Typen, Prefix / Postfix, Anpassung an inkompatible Tastaturschnittstellen und vieles mehr) werden kinderleicht mit den Barcode-Tabellen im mitgelieferten Programmierhandbuch eingestellt.

Der Jarltech 2009 verfügt über einen Mikroschalter zum Auslösen des Scanvorgangs auf der Unterseite; kann aber durch Umstellung in den »Continuous-Scan«-Modus auch ununterbrochen aktiviert scannen. Optional gibt es für das Gerät einen praktischen Gummihalter für die Wand- oder Tischmontage, in dem der Scanner zur Ablage eingehängt wird.

SPEZIFIKATIONEN

Anschluss:	Tastaturweiche, Anschlusskabel integriert	lesbare Barcodes:	UPC, EAN, JAN, Code 39 (Full ASCII), Code 39, Code 93, Interleaved 2/5, Codabar, Chinese Postcode, Code 128
Lichtquelle:	LED (660 nm)	Stromversorgung:	+5V, max. 130 mA (über die Tastaturschnittstelle)
Photo-Sensor:	2048 Pixel-CCD	Zubehör:	Gummihalter für Barcode-Scanner
max. Lesebreite:	82 mm		
Scanrate:	100 Scans/sec.		
Gewicht:	270 Gramm (ohne Kabel)		



RUOSS-KISTLER AG, Kantonsstrasse 55, 8863 Buttikon

Tel.: (+41) 055 464 35 15 Mail: handel@ruoss-kistler.ch
 Fax: (+41) 055 464 35 01 Internet: www.ruoss-kistler.ch